

Ящики силовые разрыва ЯР, ЯРП, ЯПР, ЯПРП

Назначение

Ящики силовые с рубильником ЯР, ЯРП предназначены для нечастых (не более шести раз в час) коммутаций в цепях напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. Ящики силовые с переключателями ЯПР, ЯПРП предназначены для нечастых ручных переключений цепей напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с глухозаземленной нейтралью (основного и резервного ввода). Ящики осуществляют также защиту отходящих линий от токов короткого замыкания. Ящики предназначены для установки на вертикальной плоскости. Номинальный режим работы продолжительный.







Основные технические характеристики ЯР, ЯРП, ЯПР, ЯПРП

Наименование	Значение
Номинальное напряжение, кВ	0,22; 0,38
Частота, Гц	50; 60
Номинальный ток, А	100; 250; 400
Тип вводного аппарата	ВР32-31; ВР32-35; ВР32-37 с переключателем или без
Тип предохранителя	ППН-33; ППН-35; ППН-37

Конструкция

Ящики по исполнению конструкции изготавливаются навесного исполнения. Ящики комплектуются: вводной аппарат - рубильник серии ВР32 или РБ, рубильник переключатель серии ВР32 или ПБ с боковым приводом, предохранителями на отходящих линиях ППН. Для ящиков со степенью защиты IP54 применяются металлоконструкции МКН, для IP31 - специализированные конструкции М/К ЯРП.

Тип ящика	Ном. ток, А	Тип вводного аппарата	Тип предохранителя	Масса, кг не более
ЯР-100	100	ВР32-31	-	6,9
ЯР-250	250	ВР32-35	-	11,2
ЯР-400	400	ВР32-37	-	13,8
ЯПР-100	100	ВР32-31 переключ	-	6,9
ЯПР-250	250	ВР32-35 переключ	-	11,2
ЯПР-400	400	ВР32-37 переключ	-	13,8
ЯРП-100	100	ВР32-31	ППН-33	13,2
ЯРП-250	250	ВР32-35	ППН-35	18,6
ЯРП-400	400	ВР32-37	ППН-37	27,9
ЯПРП-100	100	ВР32-31 переключ	ППН-33	13,2
ЯПРП-250	250	ВР32-35 переключ	ППН-35	18,6
ЯПРП-400	400	ВР32-37 переключ	ППН-37	27,9



Формулирование заказа

При заказе ящиков и в документации других изделий необходимо указать:

1. Типоисполнение ящика;
2. Номинальный ток плавких вставок предохранителей на отходящих линиях серии ППН. Если в заказе не указана номинальная сила тока плавких вставок предохранителей, то шкаф комплектуется предохранителями с плавкой вставкой по номинальному току предохранителей;
3. Количество и место установки сальников (при IP54);
4. Особые условия.

Комплектность поставки

В комплект поставки устройств ЯР, ЯРП, ЯПР, ЯПРП входят:

1. Ящик устройства - 1 шт.;
2. Ключ для замка двери - 1 шт.;
3. Эксплуатационные документы;
4. Опросный лист.